

EX END LAMP CASSETTE DI SEGNALAZIONE

- Per cavi autoregolanti o a potenza costante
- Resistente agli agenti chimici e ai raggi UV
- Antistatica

DESCRIZIONE

La cassetta EX END LAMP consente la segnalazione a fine linea dello stato ON/OFF del circuito scaldante. Più precisamente consente di segnalare:

- Lo stato inserito o disinserto del circuito scaldante.
- La corretta continuità del circuito.

Sono realizzate in poliestere rinforzato con fibre di vetro e viti in acciaio per il fissaggio del coperchio.

Queste cassette sono già cablate e dotate di una lampada a led verde (altro colore disponibile a richiesta) e sono utilizzabili in Aree certificate ATEX. E' disponibile sia per installazione su Piastra di supporto che su Destu.



CARATTERISTICHE

Minima temperatura	-40°C
Dimensioni	122x120x90mm
Classe di temperatura	T6 a +50°C
Marcatura	II2G Ex ed IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC 780°C Db IP66
Grado di protezione	IP66
Colore della lampada	verde
Approvazioni	



Modelli standard

CQ3249

CB-P5/10608G

Per montaggio su piastra di supporto

CQ3109

CB-P5/11579

Completa di supporto DESTU

Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi disegni, illustrazioni e schemi (che sono destinati solo a scopo illustrativo), si ritengono affidabili. Tuttavia la Temar srl non offre alcuna garanzia circa la loro accuratezza e completezza e si esime da ogni responsabilità relativamente al loro utilizzo. I clienti della Temar srl dovrebbero fare la propria valutazione per determinare l'idoneità di ciascun prodotto per ogni applicazione specifica. Temar srl non potrà essere ritenuta responsabile in nessun modo per eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.